


Programmierbeispiel


Kanal 1: Heiz- und Absenkezeiten

z. B.: Um 22.30 Uhr soll am Montag auf Sparbetrieb geschaltet werden und am Dienstag um 4.30 Uhr soll auf Heizbetrieb geschaltet werden.


- Taste S drücken




- Taste h- drücken bis 22 in der Anzeige steht




- Taste m+ drücken bis 30 in der Anzeige steht




- Taste Mo drücken
Kontrollsignal leuchtet bei Anzeige Mo auf




- Taste zweimal drücken
Kontrollsignal leuchtet bei Anzeige auf (Sparbetrieb)




- Taste S drücken
Schaltbefehl wird gespeichert




- Taste h+ drücken bis 4 in der Anzeige steht



- Taste m+ drücken bis 30 in der Anzeige steht




- Taste Di drücken
Kontrollsignal leuchtet bei Anzeige Di auf



- Taste einmal drücken
Kontrollsignal leuchtet bei Anzeige auf (Heizbetrieb)




- Taste S drücken
Schaltbefehl wird gespeichert




Kanal 2: Speicherladezeiten

z. B.: Um 16.50 Uhr soll am Montag die Speicherladung freigegeben, eine Stunde später, um 17.50 Uhr, wieder gesperrt werden.


- Taste S drücken




- Taste h- drücken bis 16 in der Anzeige steht




- Taste m- drücken bis 50 in der Anzeige steht




- Taste Mo drücken
Kontrollsignal leuchtet bei Anzeige Mo auf




- Taste einmal drücken
Kontrollsignal leuchtet bei Anzeige auf (Speicherladung ein)




- Taste S drücken
Schaltbefehl wird gespeichert




- Taste h- drücken bis 17 in der Anzeige steht




- Taste m- drücken bis 50 in der Anzeige steht



- Taste Mo drücken
Kontrollsignal leuchtet bei Anzeige Mo auf



- Taste zweimal drücken
Kontrollsignal leuchtet bei Anzeige auf (Speicherladung aus)



- Taste S drücken
Schaltbefehl wird gespeichert

